

[Hjem](#) > [dørklokker](#) > [DC311NP2](#) > Datablad

## Datablad

Serie 3 DC311NP2

Trådløs dørklokke til stikkontakt med trykknop – Hvid

Enkel, driftssikker og problemfri skal Honeywell Home DC311SP2-dørklokken til stikkontakt aldrig have nye batterier. Tilsluttet på forhånd og klar til brug lige fra æsken med en driftssikker trådløs forbindelse og fantastisk lyd kvalitet. Du kan være sikker på, at du aldrig vil gå glip af en besøgende igen.



### Pakkens indhold:

1 x Trådløs dørklokke til stikkontakt, 1 x Trådløs trykknop, 1 x CR2032 (3V) batteri, 1 x Hurtig start-vejledning, 1 x Sikkerhed og garanti, 1 x Overensstemmelseserklæring

### Vigtige funktioner og fordele:

**Gå aldrig glip af en besøgende eller en levering** - Tilslut din dørklokke til stikkontakt hvor som helst i huset med ActivLink™-teknologi, som sikrer en driftssikker trådløs rækkevidde på op til 150 m mens den maksimale volumen på 80 dB kan høres på en afstand på op til 60 m

**Revolutionerende design** - Vores dørklokker er kompakte med flot design i en harmonisk palet i hvidt og gråt og er designet med hensyntagen til dit hjem

**Tryghed** - Tryghed for besøgende takket være et LED sikkerhedslys på trykknappen og tryghed for dig takket være den Hjemmelige banke-på-funktion, som spiller en anden melodi, så du ved, at det er et familiemedlem eller en ven, der er ved døren. For at føle dig hundrede procent tryk så lad Honeywell ActivLink™ tilkoble din dørklokke til Honeywell-sikkerhedstilbehør og alarmsæt til hjemmet for at opbygge dit eget skræddersyede advarselsalarmsystem til hjemmet

**Driftssikkerhed og kvalitet** - Honeywell ActivLink™, som anvender 868 MHz frekvens, er vores innovative, trådløse protokol, der har større rækkeviddekapacitet, udvidet batterilevetid på op til 5 år og forbedret, driftssikker tilslutning. Det hele understøttes af vores 2-årige garanti for produktkvalitet.

### Specifikation:

Trådløs dørklokke til stikkontakt	
Farve	Hvid
Vægmontering	Nej
Frekvens / Transmission Power / Trådløs rækkevidde*	868MHz / 150m
Hørbar rækkevidde (volumen)	60m (80dB)
Melodier	4
Lyd	Intern sirene
Alarntid (minutter)	2 (Intern sirenefunktion)
Visuelle alarmer	LED-indikator
Strøm	Strømforsyning : / 100-240V 50-60Hz 300mA
Maks. enhedskapacitet	2 x Trådløs trykknop/Trådløs bevægelsessensor/Trådløs dør og vindue sensor
Gendannelse af fabriksindstillinger	Ja
Driftstemperatur / opbevaringstemperatur	0°C til +40°C/-20°C til +60°C
Mål (mm) / vægt (g)	110 (h) x 70 (b) x 76.5 (d) / 150 (g)

<b>Trådløs trykknop</b>	
Farve	Hvid
Vægmontering	Ekstraudstyr
Skrueløs montering (klæbepuder)	Ja
Frekvens / Transmission Power / Trådløs rækkevidde*	868MHz / 200m
Visuelle alarmer	LED-sikkerhedslys
Strøm	Batteri: 1 x CR2032 (3V) - / (medfølger)
Batterilevetid (år)	2
Batterifunktioner	Indikator for lavt batteri / Easy Open Battery Compartment
Trykknopdesign	Portrætformat
Trykknop med navneplade	No
IP-klassificering	IP55
Driftstemperatur / opbevaringstemperatur	-20°C til +50°C / -20°C til +60°C
Mål (mm) / vægt (g)	30 (h) x 70 (b) x 16 (d) / 23.5 (g)
Monteringsmuligheder	Beslag / Rawl Plugs / Skruer / Klæbepuder

<b>Pakke</b>	
EAN-kode	5004100965356
Pakkestørrelse (mm) / vægt (g)	216 (h) x 150 (b) x 83 (d) / 360 (g)
Standardpakke, mængde	4

\* Signal målt i frie omgivelser, vægge, lofter og metalkonstruktioner vil reducere den maksimale rækkevidde.

Live Well

BESØG VORES HJEMMESIDE "GET CONNECTED"

DOWNLOAD BROCHURE

KONTAKT OS

HOLD DIG OPDATERET



[livewell.honeywellhome.com](http://livewell.honeywellhome.com)

©2020 Resideo Technologies, Inc. Honeywell Home-varemerket brukes på lisens fra Honeywell International Inc.