



Virgni sjálfprófunarbúnaðar (Autotest)

Þegar lampinn er straumsettur mun búnaðurinn sjálfvikt af handahófi tímasetja fyrstu prófun eftir 200 til 365 daga. Eftir það fer fram full 3 klst prófun rafhlöðu á sama tíma árlega. Eftir 24 klst frá fyrstu straumsetningu mun kvikna á lampanum í 5 sekúndur (stutt prófun).

Á 30 daga fresti fer fram prófun í 10 mínútur.

Ef þrýst er á Test hnapp, fer prófun í gang fyrir 10 mín prófun

Ekki er hægt að breyta tímasetningu prófunarferlisins eftir á t.d. með því að aftengja lampann við 230 V og rafhlöðu. Því fer sjálfprófun alltaf fram á sama tíma sólarhrings og lampinn var upphaflega straumsettur á.

Stöðuljós:

Grænt stöðugt: Lampinn í lagi

Rautt stöðugt: Rafhlaðan biluð

Rautt blikkar hægt : Bilun í rafbúnaði

Rautt blikkar hratt : Bilun í ljósdíóðu

